

INLEIDING

- Energy Sistem bedankt u voor uw aankoop van de nieuwe BT2 Bluetooth hoofdtelefoon. Wij wensen u veel plezier.
- Neem de plooibare hoofdtelefoon overal met u mee en beantwoord al uw telefoongesprekken met enkel 1 klik.
- Wij raden u aan deze inleiding te lezen zodat u ten volste gebruik kan maken van alle specificaties die uw BT2 u aanbiedt.

ONDERHOUD

- Bewaar uw hoofdtelefoon niet op een plaats met te hoge temperaturen, of op een te vochtige of stoffige plaats. Wees voorzichtig voor harde schokken of stampen op uw hoofdtelefoon.
- Gebruik geen onderhoud producten die bijtend zijn.
- Plaats uw hoofdtelefoon niet te dicht bij een magnetisch veld.
- Houd uw hoofdtelefoon proper en doe dit met een droge stofdoek.
- Open uw hoofdtelefoon niet. Alle herstellingen dienen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus van Energy Sistem.
- Verzeker u ervan dat uw Energy BT2 hoofdtelefoon wordt uitgezet wanneer u hem niet gebruikt.
- Laadt uw Lithium Batterij op wanneer ze volledig leeg is. Dit verlengt de levensduur.

KENMERKEN

1. Algemene kenmerken

- Bluetooth V4.0 Hoofdtelefoon
- Gemakkelijke synchronisatie zonder pairing codes
- Werkt tot 10 m afstand
- Heroplaadbare batterij tot 10 u autonomie*
- Ingebouwde noise cancelling micro
- Control talk functie om rechtstreeks van uw BT2 hoofdtelefoon uw telefoongesprekken te beantwoorden of uw muziek te regelen.
- Werkt met bijna alle besturingsystemen
- Plooi de hoofdtelefoon comfortabel tijdens transport

2. Technische kenmerken

- Bluetooth V4.0 Hoofdtelefoon
- Werkafstand max 10m *
- Diameter diafragma: 40mm
- Frequentierespons: 20Hz-20KHz

- Luidsprekergevoeligheid: 100db – 3db
- Transmissie frequentie: 2.402GHz-2.480GHz

*de autonomie (speeltijd) van de batterij is afhankelijk van het volume van de hoofdtelefoon. Bij hoog volume vermindert de batterij autonomie .

IN DE VERPAKKING

- Energy Bluetooth hoofdtelefoon BT2
- Micro USB batterij laadkabel
- Korte handleiding

ALGEMEEN OVERZICHT



1. Multifonction knop
2. Back
3. Forward
4. Volume +
5. Volume –
6. USB Connector
7. Microphone

HOOFDFUNCTIES

- **Aan en afzetten van de hoofdtelefoon**
Gebruik hiervoor de multifunctionele knop (1)

Druk ongeveer 3 seconden op deze knop . De LED naast deze knop begint te knipperen. Indien uw hoofdtelefoon reeds gepaired was met een andere toestel zal die opnieuw proberen te pairen met dit toestel. Indien dit niet lukt blijft hij in pairing.

Om uw toestel uit te zetten, drukt u opnieuw op de multifunctionele (1) knop gedurende ongeveer 5 seconden.

- **Opladen van de batterij**

Wanneer uw batterij nog maar ongeveer 5 minuten speeltijd over heeft, gaat hij een biep geluid weergeven via uw hoofdtelefoon om u hiervan te verwittigen. Dit wordt elke minuut herhaald tot de batterij volledig leeg is.

Belangrijk: *Om de levensduur van de batterij te optimaliseren is het aangeraden ze enkel te laden wanneer ze volledig leeg is. Het is ook niet aangeraden het laden van de batterij te onderbreken wanneer ze nog niet volledig is opgeladen.*

- **Bluetooth Pairing**

Uw BT2 staat uit, u drukt op de multifunctionele knop (1) gedurende 3 seconden. De hoofdtelefoon is automatisch in pairing(verbinding) modus.

Ondertussen zoekt u of uw Energy Sistem BT2 op het scherm van uw Bluetooth toestel in de lijst verschijnt. Wanneer dit zo is, kiest u 'verbinden' . De synchronisatie start automatisch zonder enige « pairing code ».

Wanneer de verbinding geslaagd is, zal de LED naast de multifunctionele knop traag beginnen knipperen.

Wanneer u uw BT2 wilt verbinden met een ander toestel is het niet nodig uw hoofdtelefoon aan en/of uit te zetten . Druk enkel op de multifunctionele knop gedurende 2 seconden en uw BT2 hoofdtelefoon is opnieuw zichtbaar voor andere toestellen.

Wanneer u de verbinding verliest tijdens de aansluiting omdat u buiten Bluetooth bereik bent, hoeft u enkel een keer op de multifunctionele (1) knop te drukken.

- **Talk Control**

Wanneer uw Energy Bluetooth BT2 hoofdtelefoon is verbonden met uw Bluetooth toestel kan u gesprekken ontvangen en ook bellen via de ingebouwde micro.

Een gesprek beantwoorden doet u eenvoudig door 1 keer op de multifunctionele (1) knop te drukken. Wanneer u naar uw muziek luistert terwijl u een telefoongesprek ontvangt zal deze automatisch stoppen en hoort u een bel toon.

Druk opnieuw op de multifunctionele(1) knop wanneer u het gesprek beëindigt. De muziek zal automatisch opnieuw starten daar waar hij gestopt was.

Wanneer u een telefoontje niet wenst te beantwoorden kan u dit weigeren door 3 seconden op de multifunctionele(1) knop te drukken.

- **Recall**

Met uw BT2 hoofdtelefoon kan u uw laatste telefoongesprek ,opgeslagen in uw smartphone, herhalen door 2 keer op de multifunctionele(1) knop te drukken. De hoofdtelefoon belt het nummer automatisch terug.

- **Muziek spelen/regelen**

Wanneer uw hoofdtelefoon verbonden is in Bluetooth met uw toestel kan u basis muziek afspeel functies regelen via uw hoofdtelefoon .

Om vooruit of achteruit in de lijst een titel te selecteren druk de “forward (2) (voorwaarts)” of “backward (3) (achteruit)” knop 1 keer .

Om het volume te regelen drukt u op de volume knop (5) zoveel keer als nodig om het gewenste volume te bekomen. Wanneer het maximum volume bereikt is, hoort u een beep geluid in uw hoofdtelefoon.

Om te pauzeren of te hernemen druk de multifunctionele (1) knop 1 keer .

- **Garantie:**

Energy Sistem SA is verantwoordelijk voor elk gebrek aan conformiteit gedurende 24 maanden. Dit geldt voor het volledige toestel behalve de batterij. De batterij heeft een garantie van 1 jaar.

De garantie dekt alle productie gebreken en materiaal gebreken. U kan geen beroep doen op de garantie wanneer de gebreken het resultaat zijn van misbruik van de hoofdtelefoon, een ongeluk of problemen voortkomend door het openen van uw toestel door niet-geautoriseerde personen door Energy Sistem.